

住宅用火災(煙式)警報器

型式:SA-156Ex/SA-182E [新コスモス電機株式会社製]



型式	SA-156Ex	SA-182E
感知方式	煙感知式(光電式2種)	
対象火災	住居火災(居室、階段、廊下等に設置)	
警報方式	赤ランプ点滅、音声による警報音	
電源	専用リチウム電池1本	
電池寿命	通常の使用状態において約10年	
使用環境温度	0°C~+40°C(結露しないこと)	
出力	相互連動用:相互連動コネクタ線LL-01 (別売)を使用 マイコンメータ・NCU用:相互連動コネ クタ線LL-01(別売)とダイオードアダプ タLL-02(別売)を使用	—
備考	住宅用防災警報器検定合格品	
寸法・質量	W80×H129×D33mm(突起部を除く)、 約130g	W90×H90×D28mm(突起部を除く)、 約115g

